



ANALOG 1-10 V PWM DIMMER 1-KANAL / 1-CHANNEL



 1 Kanal LED-Dimmer mit Softstartelektronik für weiches Regelverhalten besonders im untersten Dimmbereich. Die Ansteuerung erfolgt entweder über ein 100 k Ω Potentiometer oder über eine 1 - 10 V Steuerungsspannungsquelle. Die Ausgangsspannung entspricht der jeweiligen Versorgungsspannung von 12-24 V.

 1 channel LED dimmer with soft-start electronics for soft control particularly in the lowest dimmer settings. Control is either via a 100 k Ω potentiometer or a 1 - 10 V control voltage source. The output voltage corresponds to the supply voltage of 12-24 V.

Technische Daten

Spannungsbereich:	12-24 V
Ausgang:	1 x 6 A
Anzahl Steuereingänge:	1
Steuersignal:	1 - 10 V
Ausgangskanäle:	1
PWM Frequenz:	240 Hz
Ausgangsspannung:	12-24 VDC
Umgebungstemperatur:	-20° C bis +45° C
Abmessungen (l x b x h):	167 x 42 x 31 mm
Gewicht:	0,1 kg

Technical Data

Power Range:	12-24 V
Output:	1 x 6 A
Number of control inputs:	1
Control signal:	1 - 10 V
Output channels:	1
PWM frequency:	240 Hz
Output voltage:	12-24 V DC
Operating temperature range:	-20° C till +45° C
Dimensions (l x w x h):	167 x 42 x 31 mm
Weight:	0,1 kg

Produkttypen / Product Type

Artikel-Nr. order code	Bezeichnung description
PRL51503	ANALOG 1-10 V PWM DIMMER 1-KANAL / 1-CHANNEL

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de